
EOCR-AR

自动复位型电子式过电流继电器



- 微小型体积
- 过电流/缺相/堵转 (缺相/堵转通过过电流进行监测)
- 起动延迟/动作延迟时间分别可设定
- 宽电流范围: 3种规格可保护 0.1~400A
- 操作显示和运行电流监测 (红 LED)
- 超强的环境适应性
- 低功耗-超节能
- 自动复位 (复位时间设定)/手动复位
- 无电压释放 / 安全模式→ N t型

※ 单相/3相负载可适用



使用


- 自动复位功能适用于无人操作环境下的设备运转.

保护功能

保护项目	动作时间
过电流	O-TIME
缺相	O-TIME
堵转	O-TIME

技术参数

电流设定		类型	设定范围
		5	0.5~6A
		30	3.0~30A
		60	5.0~60A
		60A或更大	05型外配电流互感器CT
时间设定	动作时间	O-TIME	0.5~30 sec
	复位时间	R-TIME	0.5~120 sec
复位方式			自动复位 / 手动 (即时) 复位 / 电动 (远程) 复位
电流-时间特性曲线			定时限
供电电源	电压	S	24~240V AC/DC
		W	380~440V AC
	频率		50/60Hz
辅助触点	类型		2-SPST (1a1b)
	状态	R 型	正常状态 (提供供电电源后 : 95-96仍为闭点 97-98仍为开点)
		N 型	正常状态(提供供电电源后: 95-96为开点 , 97-98 为闭点)
	容量		AC250V / 3A 电阻性负载
安装方式			35mm DIN 导轨 / 固定



	95 - 96	97 - 98
R type	Close	Open
N type	Open	Close

※"N"(安　全模式)型 ,95-96接通A1、A2 (或L1、L2) 电源后闭点变开点97-98触点开点变闭点

订购

EOCR-AR:

E O C R A R - 0 5 S

(1 = 05, 2 = S)

1	电流范围	5	0.5-6A	电流大于60A时，使用05型配合外部CT使用
		30	3.0-30A	
		60	5.0-60A	
2	电源电压	S	24~240V AC/DC	
		W	380~440V AC	

