
# EOVR

## AC 过电压继电器



- 紧凑型设计
- 过电压保护
- 单相检测
- 宽的电压设定范围，可用于连续变量设置
- 运行电压及操作状态LED指示
- 工作稳定可靠，信号处理电路可预防间断性电压波动的误动现象
- 强的环境适用性
- 仅提供 R 型






## 保护功能

| 项目 | 动作时间 |
|---|---|
| 过电压 | O-TIME |

## 技术参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 电压设定 | | 类型 | 设定范围 |
| | | 110 | AC110V - 150V |
| | | 220 | AC220V - 300V |
| | | 380 | AC380V - 460V |
| 时间设定 | 脱扣时间 | O-TIME | 0.2 - 10 秒 |
| | 复位时间 | R-TIME | 0.5 - 30 秒 |
| 复位方式 | | | 手动/自动 |
| 操作状态指示 | | | LED |
| 误差 | | 电压 | ±5% |
| | | 时间 | ±5% |
| 绝缘 | 绝缘电阻 | 壳体与线路间 | 10MΩ or over with a DC500V Megger |
| | 耐压 | 壳体与线路间 | 2.0kV power frequency for 1 minute |
| | | 端子间 | 1.0kV power frequency for 1 minute |
| | | 线路间 | 2.0kV power frequency for 1 minute |
| 继电器输出 | | 1-SPDT (1C) | AC250V/3A Resistive load |
| 辅助触点状态 | | R TYPE | 非安全模式 (COM-NC : Close) |
| 使用环境 | 温度 | 存储 | -30 - 80 ℃ |
| | | 运行 | -20 - 60 ℃ |
| | 湿度 | | 30% - 85% RH 无凝露 |
| 安装方式 | | | 35mm DIN-Rail/Panel |





Schneider Electric
施耐德电气(韩国)有限公司
Schneider Electric (Korea) Co.,Ltd.

中国区代表处
上海韩施电气自动化设备有限公司
网址:www.schneider-eocr.cn

服务热线：400-618-1695
电话: (021) 62308119 传真: (021) 62370092
邮编: 200063