EUVR

정지형 교류 부족 전압(저전압)계전기

아직도 모터를 태우다니!

■초소형
■부족전압 보호
■단상용
■연속 가변설정이 가능한 넓은 전압설정 범위
■실전압 확인 및 동작표시 기능의 LED
■신호축적방지 회로를 적용해 간헐적 전압변동에 오동작 없다
■강한 내환경성
■N형만 생산



보호기능

보호항목	동작시간
부족전압	O-TIME

정격사양

전압설정		Type	설정범위(EUVR)
		110	AC70~110V
		220	AC160~220V
		380	AC300~380V
시간설정	동작지연	O-TIME	0.2~10초
	복귀지연	R-TIME	0.5~30초
복 귀			수동 / 자동 복귀
동작표시			LED
허용오차		전 압	±5%
		시 간	±5%
절 연	전 압	외함과 회로간	DC500V Magger로 10㏁ 이상
	내 압	외함과 회로간	2.0kV 상용주파수 1분간
		접점 상호간	1.0kV 상용주파수 1분간
		회 로 간	2.0kV 상용주파수 1분간
보조접점		1-SPDT(1C)	AC250V / 3A 저항부하
보조접점상태		N Type	정상시 여자(입력전압이 정상일때 : COM-NO: Close)
사용환경	온 도	저장시	-30~80℃
		운전시	-20~60℃
	습 도		결로가 없는 상태에서 30%~85% RH
취 부			35mm DIN-Rail / Panel





Schneider Electric 施耐德电气(韩国)有限公司
Schneider Electric (Korea) Co.,Ltd.

中国区总代理:
上海韩施电气自动化设备有限公司
网址:www.schneider-eocr.cn

电话: (021) 62308119 传真: (021) 62370092
邮编: 200063