EFR-2.5

接地过流继电器（剩余电流检测）


施耐德电气(韩国)有限公司
Schneider Electric (Korea) Co.,Ltd.

服务热线：400-618-1695

中国区代表处
上海韩施电气自动化设备有限公司
网址:www.schneider-eocr.cn
电话: (021) 62308119　传真: (021) 62370092
邮编: 200063



- 内置 MCU
- 精密的接地故障保护功能
- 电力系统和电动机的接地保护
- 剩余电流检测
- 接地电流和脱扣时间单独设定
- LED i运行指示
- 接地系统保护
- 嵌入式安装



应用


- 配电线路接地故障保护
- 直接接地线接地故障保护
- 电抗器接地线路接地故障保护
- 一般负载的接地故障保护
- 高阻接地线路接地故障保护

保护功能


项目	脱扣时间
接地	TIME

技术参数

电流值设定		设定范围
		0.1A - 2.5A
脱扣时间		0.2 - 2.0 秒
故障特性		一定时间内
工作电源		AC220V ± 15%
		AC110V ± 15%
辅助触头	形式	1-SPDT (1c), R TYPE (非安全模式)
	容量	AC250V/5A
频率		50/60Hz
安装方式		嵌入式



DIMENSIONS(mm)



PANEL COTOUT

