
EOCR- SE2

经济型过电流继电器



EOCR-SE2

※ 微型紧凑设计
- 过电流/缺相/1堵转保护
- 起动延迟/动作延迟一体化
- 手动（reset)/电动1（远程复位
- 低功耗，超节能
- 无电压释放/安全模式→ N型
- 适用于小型电动机/线路保护
- 布线简单



保护功能


保护项目	动作时间
过电流	O-TIME
缺相	O-TIME
堵转	O-TIME

使用

- 通用电动机保护
- 直接对小型电动机保护


技术参数

电流设定		类别	设定范围
		5	0.5~6A
		30	3.0~30A
		60	5.0~60A
动作时间		O-TIME	0.5~15 sec
复位方式			手动（即时)/电动（远程）复位
电流-时间特性曲线			定时限
供电电源	Voltage电压		24~240V AC/DC
	Frequency频率		50/60Hz
辅助触点	类型		1-SPDT (1c)
	状态	R	正常状态（提供供电电源后：95-96仍为闭点97-98仍为开点）
		N	正常状态(提供供电电源后:95-96为开点，97-98 为闭点)
	容量		AC250V/3A 电阻性负载
安装方式			固定/35mm DIN 导轨



EOCR-SE2

※"N"(Failsafe)Type converts 95 ┤├96 to open and 95(97)┤├98 toclosewhen operatingpower issupplied to A1 and A2 (or L1 and L2).



EOCR-SE2

Schneider Electric

施耐德电气(韩国)有限公司
Schneider Electric (Korea) Co.,Ltd.

中国代表处
上海韩施电气自动化设备有限公司
网址:www.schneider-eocr.cn

服务热线：400-618-1695
电话: (021) 62308119 传真: (021) 62370092
邮编: 200063